

MONARCH

Ver2

ポータブル蓄電池



ポータブル蓄電池"MONARCH"の特徴

- *操作・接続端子がすべて前面
- *豊富な出力端子
AC出力×2 DC12V出力×1 USB出力×5
- *充電方法が多彩
ソーラーパネル（別売）・家庭用101Vコンセント
車DC13Vで充電可能
- *スクエアな形状な為スタッキングしやすい
- *金額と電気容量と大きさ・重さのバランスが良い
- *わかりやすく、情報量の多い表示パネル
- *大容量500W 150000MAH (PSE認定)

多彩な用途

台風や地震などの災害による停電への備え。（携帯電話スマートホンの充電・電気毛布・扇風機・照明・情報機器の稼働）

停電時の電動介護機器の駆動。（電動ベッド・エアマット等）

在宅医療機器電源のバックアップ（DCによる充電用電源としての使用推奨）。吸引機・加湿加温器等の非常用電源。

キャンプ・釣りなどのアウトドアレジャー。

車中泊での電源確保。



仕様等

電力	定格電力500W、ピーク電力1000W
サイズ	約260mmx170mmx173mm 約5.5kg
バッテリーの種類と容量	Li-ion 18650 10.8V 50AH 125000MAH
インバーター波形	正弦波
ソーラー充電	MC4アダプターコードコントローラーモードが付属：MPPTバッテリーマネージャーシステム（BMS）：あり。
多機能USB出力ポート	5V 4.8A + QC3.0 + Type C
シガーライター出力ポート	9~12.6V / 8A(max)
AC出力ポート	110V 60Hz
表示機能	瞬間使用電力表示 バッテリー残%表示 目安使用可能時間常時
以下の製品認証およびテストレポート	1. PSE&ETL認証 2.FCC認証3. ROHS認証 1. PSE&ETL認証 2.FCC認証3. ROHS認証4.CE認証
付属品	1 * DC入力ケーブル 1 *ソーラー入力充電用のMC4コード
充電方法	ソーラーパネル・コンセント (100V)・車のシガーライター (12V)
定価	¥60,000 (税込み)